



1 fonction : DP8611X  
8 fonctions : DP8618X



## Télécommandes programmables

Permet de commander le système d'alarme de l'intérieur ou de l'extérieur du local.

- Commande possible d'un automatisme de portail Daitem ou un autre via récepteur.
- Programmation indépendante des touches (code d'installation et canal) qui peuvent être ainsi personnalisées pour chaque utilisateur.
- Sécurité accrue par la programmation du code radio invisible même boîtier ouvert.



## Fonctions

### Commandes des centrales DP8340X et DP8360X

#### Possibilité de disposer simultanément

de 4 touches commandant 8 fonctions différentes, grâce à un curseur.

#### Personnalisation des touches

- Possibilité d'affecter un canal et un code installation à chacune des fonctions.
- Personnalisation par étiquettes plastifiées et adhésives suivant le mode de fonctionnement de la centrale.

#### Canaux programmables

- Commandes du système d'alarme : arrêt, marche partielle, marche totale, marche groupe 1, marche groupe 2.

- Déclenchements des moyens d'alarme : alerte, alerte silencieuse, incendie, appel sonore.
- Confort : lumière, motorisation, sonnette.

#### Autre modèle existant : DP8611X (1 touche)

Peut être programmé sur tous les canaux gérés par une centrale, un automatisme ou un récepteur de la gamme DP8000.

#### Interrogation de l'état du système grâce au module d'information

#### Témoin lumineux d'appui correct et de bon état de l'alimentation

Autonomie supérieure à 5 ans en usage domestique normal.

## Caractéristiques techniques

- Emetteur radio 433 MHz.
- Codes radio invisibles même boîtier ouvert.
- Support mural disponible en accessoire.
- Précautions d'emploi identiques à celles d'un téléphone portable.
- Boîtier en polycarbonate très résistant aux chocs.
- Alimentation par 2 piles lithium 3 V fournies.
- Indice de protection : IP 30.
- Dimensions (L x H x P) : 135 x 40 x 17 mm.
- Poids : 50 g (avec alimentation).
- Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C.
- Usage intérieur et extérieur.