


16A

- (FR) Récepteur radio encastrable 1 sortie 16A
- (IT) Ricevitore radio con 1 uscita 16 A

6T 8518A



SK202AX

(FR)

Le produit SK202AX est un récepteur radio alimenté par le secteur qui fait partie de la série SK. Commandé à distance par des émetteurs radio (produits d'entrées, pushoires, télécommandes...), il commutera une charge électrique en tout ou rien. Les produits de la série SK sont configurables entre eux et sont exploités au sein d'une même installation radio.

Légende

- ① Bouton poussoir et LED de configuration **cfg**
- ② Antenne
- ③ Bouton poussoir et LED fonction **fct** de la sortie
- ④ Bornier de raccordement :
 - L : Phase 230V~
 - N : Neutre
 - ↓ : Sortie contact 230V

Fonctions

- 1 voie indépendante commandée par la radio
- 1 contact μ 16 A 230 V~ AC1.

En fonctionnement :

- Possibilité de commande manuelle de la sortie à partir du bouton poussoir **fct**
- Visualisation de l'état de la sortie sur la LED **fct** (allumé rouge = relais fermé).

Configuration

Voir notice de configuration livrée avec le produit. La configuration consiste à attribuer une fonction à chaque entrée d'un émetteur puis de le lier à un ou plusieurs récepteurs à commander. Elle s'effectue sans outil en utilisant les boutons situés sur les produits.

Retour usine

Appuyer et maintenir le poussoir **cfg** jusqu'au clignotement de la LED **cfg** (>10s) puis relâcher. La fin du retour usine est signalée par l'extinction de la led **cfg**. Cette opération provoque l'effacement complet de la configuration du produit. Après une mise sous tension ou un retour usine attendre 15 secondes avant de procéder à une configuration.

Attention :

- Appareil à installer uniquement par un installateur électricien selon les normes d'installation en vigueur dans le pays.
- Prendre soin d'éloigner au maximum l'antenne du produit.

Utilisable partout en Europe et en Suisse

(IT)

Il prodotto SK202AX è un ricevitore radio alimentato da rete, appartenente alla serie SK. Comandato a distanza dai trasmettitori radio (prodotti d'ingresso, pulsanti, telecomandi...), commuta un carico elettrico in acceso/spento. I prodotti della serie SK sono configurabili tra loro e possono essere utilizzati nell'ambito di uno stesso impianto radio.

Legenda

- ① Pulsante e LED di configurazione **cfg**
- ② Antenna
- ③ Pulsante e LED funzione **fct** dell'uscita
- ④ Morsettiera di raccordo :
 - L : Fase 230 V~
 - N : Neutro
 - ↓ : Uscita contatto 230 V

Funzioni

- 1 uscita indipendente comandata dalla radio
- 1 contatto μ 16 A 230 V~ AC1.

In funzionamento:

- Possibilità di comando manuale dell'uscita tramite il pulsante **fct**
- Visualizzazione dello stato dell'uscita sul LED **fct** (acceso rosso = relè chiuso).

Le funzioni precise del prodotto dipendono dalla configurazione.

Configurazione

Fare riferimento al manuale di configurazione fornito in dotazione. La configurazione consiste nell'assegnare una funzione a ciascun ingresso di un trasmettitore, per poi collegarlo ad uno o più ricevitori da comandare. Questa operazione non richiede attrezzi e viene eseguita tramite i pulsanti presenti sui prodotti.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica







Premere e mantenere premuto il pulsante **cfg** fino al lampeggio del LED **cfg** (>10s) poi rilasciare. La fine del ripristino è segnalata dallo spegnimento del LED **cfg**. L'operazione provoca la cancellazione completa della configurazione del prodotto. Dopo una messa sotto tensione o un ripristino delle impostazioni di fabbrica attendere 15 s prima di procedere ad una configurazione.

Attenzione :



- L'apparecchio va installato solo da un installatore elettricista secondo le norme d'installazione vigenti nel paese.
- NOTA BENE: allungare al massimo l'antenna dello strumento.

Utilizzabile ovunque in Europa e in Svizzera

Type de charges / Tipo de carico

	230 V ~	Lampes Incandescentes / Lampade ad incandescenza	2300 W
	230 V ~	Lampes halogènes / Lampade alogene	1500 W
	12V DC 24V DC	Transformateur ferromagnétique / Trasformatore ferromagnetico	1500 W
	12V DC 24V DC	Transformateur électronique / Trasformatore elettronico	1500 W
	230 V ~	Tubes fluorescents non compensé / Tubi fluorescenti non compensati	800 W
		Tubes fluorescents pour ballast électronique / Tubi fluorescenti per ballast elettronico	450 W
		Tubes fluorescents compensés en parallèle / Tubi fluorescenti compensati in parallelo	250 W
		Fluo compact / Fluo compatto	6 x 18 W

Spécifications techniques / Caratteristiche tecniche

Alimentation	Tensione di alimentazione	230 V~ 50 Hz +10/- 15%
Fréquence d'émission	Frequenza radio	868.3 MHz
Encombrement	Dimensioni	Ø 53 x 30 mm
Indice de protection	Grado di protezione	IP 20
T° de fonctionnement	Temperatura di funzionamento	0 °C → + 45 °C
T° de stockage	Temperatura di stoccaggio	- 20 °C → + 70 °C
Normes	Norme	EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / EN 50491-3 / EN 50428
Receiver category 2 / Transmitter duty cycle 1%		
Raccordement / Collegamenti:  1,5 mm ² → 2,5 mm ²  1,5 mm ² → 2,5 mm ²		