

		anthracite : DP8620X extérieur : DP8621X blanc : DP8622X
 DP8620X	 DP8621X	<h3>Clavier multifonction :</h3> <ul style="list-style-type: none"> • intérieur DP8620X / DP8622X • extérieur DP8621X <p>Les claviers permettent de commander les systèmes de sécurité DP8000 à l'aide d'un code d'accès secret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès temporaire à toute personne autorisée (enfants, amis, femme de ménage...) par un code service, modifiable par le possesseur du code maître. • Commande de portail, lumière, sonnette, gâche, etc., directement sur un automatisme Daitem ou par l'intermédiaire des récepteurs de commande Daitem. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

Fonctions

Commande des systèmes DP8000 protégée par code d'accès secret

Touche sonnette et lumière en accès direct (reprogrammable en accès codé).

Appel d'urgence sonore ou silencieux.

Touche de commande de portail et de gâche électrique

2 codes pour 2 niveaux d'accès

- Code maître permettant d'accéder à toutes les fonctions et à la personnalisation.
- Code service avec possibilité de restriction à certaines fonctions, contrôlé par le code maître.

Blocage temporaire du clavier en cas de composition d'un code erroné. Toute nouvelle manipulation pendant ce temps de blocage en prolonge la durée d'autant.

Codes radio programmables par appui sur les touches. Possibilité d'attribuer à chaque fonction un code radio différent.

Témoins lumineux d'aide à l'utilisation et à la programmation.

Autoprotectons à l'arrachement et à l'ouverture.

Autonomie supérieure à 5 ans en usage domestique normal : 4 utilisations par jour.

Caractéristiques techniques

- Emetteur radio TwinPass®.
- Codes radio invisibles même boîtier ouvert.
- Codes d'accès à 5 chiffres (dont 1 figé).
- Boîtier en polycarbonate très résistant aux chocs.
- Alimentation par pile lithium fournie BATLi01 (3,6 V - 5 Ah).
- **Clavier multifonction :**
 - capot de protection,
 - accès aux commandes sonnette et lumière capot fermé,
 - indices de protection : IP 30 / IK 04,
 - dimensions (L x H x P) : 145 x 115 x 32 mm,
- poids : 225 g (avec alimentation),
- température de fonctionnement : - 5 °C à + 55 °C,
- usage intérieur.
- **Clavier multifonction extérieur :**
 - boîtier renforcé (4 mm d'épaisseur) et étanche au ruissellement,
 - indices de protection : IP 53 / IK 07,
 - dimensions (L x H x P) : 155 x 125 x 35 mm,
 - poids : 380 g (avec alimentation),
 - température de fonctionnement : - 25 °C à + 70 °C,
 - usage intérieur ou extérieur.