


**2 fonctions : 612-21X**  
**4 fonctions : 614-21X**



## Télécommandes

Les télécommandes miniatures permettent de commander le système de protection d'un seul geste, de l'intérieur comme de l'extérieur des locaux protégés.







  
(réf. 614-21X uniquement)

## Fonctions

2 touches paramétrables (612-21X)  
ou 4 touches paramétrables (614-21X)  
sur les fonctions suivantes :

- commande de mise en marche et d'arrêt de la protection intrusion,
- déclenchement manuel pour la protection des personnes (alerte, alerte silencieuse),
- fonction sonnette et appel sonore.

Compatibles avec la gamme d'automatismes de portail Twinmatic de Daitem

### Procédé anti-fraude exclusif

Toute tentative de reproduction des messages de mise en et hors service est rendue inopérante par un cryptage auto-évolutif.

### Témoin lumineux d'appui correct et de bon état de l'alimentation

### Autonomie de 5 ans

Dans les conditions d'utilisation suivantes :  
4 mises en marche et 4 mises à l'arrêt par jour.

## Caractéristiques techniques

- Précautions d'utilisation identiques à celles d'un téléphone portable.
- Alimentation par 2 piles bouton lithium 3 V type CR2016.
- Emetteur radio TwinBand®.
- Indice de protection : IP30.
- Dimensions (L x H x P) : 72 x 38 x 14 mm.
- Poids : 30 g (avec alimentation + cordon).
- Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C.