

Clavier K641LX LCD

Notes pour l'installation

P ▲ R ▲ D O X™



Vue d'ensemble

- Description du produit
- Compatibilité
- Spécifications des produits

Description du produit

Le K641LX est un clavier à ACL avec émetteur-récepteur intégré. Le K641LX simplifie l'installation d'un système sans fil de Paradox en éliminant le besoin d'un émetteur-récepteur distinct (RTX3). Cette approche réduit les coûts du système et facilite l'installation. Compte tenu que les claviers sont généralement installés près des portes d'entrée, le K641LX assure aussi une portée RF optimale pour les télécommandes. En plus des capacités sans fil, le K641LX offre les mêmes caractéristiques que le clavier K641 et les mêmes capacités d'expansion sans fil que le RTX3.

Compatibilité

Faisant partie de la famille de produits Digiplex EVO, le K641LX est actuellement compatible avec le panneau de contrôle EVO192.

Visiter régulièrement paradox.com/compatibilitychart pour obtenir une liste récente des panneaux compatibles.

NOTE: EVO48 est intégré avec le panneau de contrôle EVO192.

Spécifications des produits

- Émetteur-récepteur intégré (433MHz ou 868 MHz)
- ACL bleu de 32 caractères avec étiquettes programmables
- Alimentation : 12 à 14 Vc.c.
- Consommation de courant : 120 mA (maximum)
- Affichage d'alarme de la zone en temps réel
- Mise à niveau locale du micrologiciel au moyen du CV4USB et de WinLoad
- 1 zone adressable
- 1 sortie PGM
- 14 touches de fonction directe
- 3 alarmes de panique activables au clavier
- Affichage de l'heure en un système de 12 heures ou de 24 heures

- Rétroéclairage, contraste et vitesse de défilement réglables
- Zones Carillon réglables séparément
- Raccordement au combus à 4 fils

© Paradox Ltée, 2012. Tous droits réservés.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
Pour tous les renseignements sur le brevet, la marque de commerce, la certification et la garantie de ce produit, veuillez visiter l'adresse paradox.com.